



## AP424 / AP423

**NEW****300 kg****i208**

Attuatore elettromeccanico,  
per cancelli ad ante battenti.  
Uso residenziale.

### DATI TECNICI

	<b>AP424</b>	<b>AP423</b>
ALIMENTAZIONE RETE	230 Vac - 50 Hz	230 Vac -50 Hz
ALIMENTAZIONE MOTORE	24 Vcc	230 V
LARGHEZZA ANTA MAX. SENZA ELETTROSERRATURA	1,8 m	1.8m
LARGHEZZA ANTA MAX. CON ELETTROSERRATURA	3 m	3m
PESO ANTA MAX.	300 kg (x anta 2 m) 200 kg (x anta 3 m)	300 kg (x anta 2 m) 200 kg (x anta 3 m)
NUMERO CICLI MAX.	75 cicli/giorno	75 cicli/giornno
GRADO DI PROTEZIONE	IP55	IP55
POTENZA ASSORBITA MAX.	50 W	200 W
CORRENTE ASSORBITA MAX.	3 A	1 A
FORZA DI SPINTA MAX.	1500N	1500N
CORSA STELO	400 mm	400 mm
VELOCITÀ USCITA STELO	16 mm/s	16mm/s
TEMPO DI APERTURA 90°	15 s	15 s
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20° +70° C	-20° +70°C
SICUREZZA ANTISCHIACCIAMENTO	Elettronica	Elettronica



**Design elegante** con richiamo ai classici modelli oleodinamici.

**Motore irreversibile** per una massima tenuta delle ante in chiusura.

**Staffe "multiposizione"** per un rapido montaggio.

**Stelo in acciaio inox e struttura in alluminio** per una massima resistenza e durata nel tempo.

#### INSTALLAZIONE IDEALE (anta 1,8 m)\* MODELLO AP424 24V

CODICE	DESCRIZIONE	MONO ANTA	DOPPIA ANTA
41033/001	Attuatore AP424 - 24V	1	2
41600/013	Apparecchiatura di comando RSK 24-2500	1	1
41923/009	RR SE - Ricevitore unico supereterodina Memory System 433,92 MHz	1	1
41905/004	TM4 - Trasmittente quadricanale 433,92 MHz	N	N
41812/008	ER12-24V - Coppia fotocellule	1	1
41929/001	ANT433 - Antenna 433,92 MHz con cavo coassiale da 4,5 m e rif. a massa	1	1
41840/006	ET2N - Lampeggiatore 24 V a led	1	1
41830/007	PC12E - Pulsante a chiave da parete	1	1

[\*] Per cancelli con ante maggiori di 1,8 m, è necessario l'uso dell'elettroserratura.

N: In funzione delle proprie necessità.

#### INSTALLAZIONE IDEALE (anta 1,8 m)\* MODELLO AP423 230V

CODICE	DESCRIZIONE	MONO ANTA	DOPPIA ANTA
41032/001	Attuatore AP423 - 230V	1	2
41628/001	Apparecchiatura elettronica di comando BA230 con radio ricevitore 433.92Mhz integrato	1	1
41905/004	TM4 - Trasmittente quadricanale 433,92 MHz	N	N
41812/008	ER12-24V - Coppia fotocellule	1	1
41929/001	ANT433 - Antenna 433,92 MHz con cavo coassiale da 4,5 m e rif. a massa	1	1
41840/006	ET2N - Lampeggiatore 24 V a led	1	1
41830/007	PC12E - Pulsante a chiave da parete	1	1

[\*] Per cancelli con ante maggiori di 1,8 m, è necessario l'uso dell'elettroserratura.

N: In funzione delle proprie necessità.

NOTA: Per dispositivi di sicurezza, segnalazione e accessori di installazione disponibili, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori" in questo catalogo (consultare l'indice iniziale).